



Caractéristiques D'Lite Applique Murale Lira Noir 7W 600lm 830 Blanc Chaud | IP54 - Détecteur De Mouvement

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|--|
| Réf. | 252896 |
| EAN | 5430004236351 |
| Marque | D'Lite |
| Nom du fabricant | Lira Sensor Wall IP54 3000K 5W Black |
| Garantie Totale | 3 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 30000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Tension (V) | 220-240 |
| Wattage | 7 |
| Dimmable | Non |
| Flux Lumineux (Lumen) | 600 |
| Lumen per watt | 108 |
| Code Couleur | 830 Blanc Chaud |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Inclinable | Non |

| | |
|---------|-----------------|
| Montage | Fixation murale |
|---------|-----------------|

| | |
|--------------------|-------|
| Couverture Optique | Opale |
|--------------------|-------|

| | |
|----------------------|-----|
| Eclairage de Secours | Non |
|----------------------|-----|

Informations de l'appareil

| | |
|------------------------|------------------|
| Connexion du Luminaire | Bloc de jonction |
|------------------------|------------------|

| | |
|----------------------|------|
| Indice de Protection | IP54 |
|----------------------|------|

| | |
|--------------------|------|
| Protection Impacts | IK02 |
|--------------------|------|

| | |
|----------------------|------|
| Couleur du Luminaire | Noir |
|----------------------|------|

| | |
|----------|-------|
| Logement | Metal |
|----------|-------|

Dimensions

| | |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 153 |
|---------------|-----|

| | |
|--------------|----|
| Largeur (mm) | 95 |
|--------------|----|

| | |
|--------------|-----|
| Hauteur (mm) | 165 |
|--------------|-----|

Informations du capteur

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Type de capteur | Capteur de mouvements |
|-----------------|-----------------------|

| | |
|-----------------------|---|
| Portée du Capteur (m) | 8 |
|-----------------------|---|

| | |
|----------------------------|---------------|
| Capteur réglable par heure | 5 sec - 5 min |
|----------------------------|---------------|